



ファームウェアバージョン:	DGS-1100-16/24/24P/18/26	V1.01.B056
ハードウェアバージョン:	DGS-1100-16/24/24P/18/26	B1、B2
発行日:	2019/7/29	

本リリースノートには、D-Link 製スイッチのファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のスイッチに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しいスイッチにインストールを行う際には、デバイス上のハードウェアバージョンの表示を確認し、ご使用のスイッチがファームウェアのシステム要件を満たしていることを確認してください。ファームウェアとハードウェアの互換性についての詳細情報は、“変更履歴とシステム要件”の項を参照してください。
- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。

スイッチ本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

## 目次：

変更履歴とシステム要件：	2
WEB GUI を使用したアップグレード手順：	2
追加機能：	5
MIB および D-View モジュールの変更点：	5
修正した問題点：	5
既知の問題：	5

### 変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	リリース日付	モデル	ハードウェアバージョン
Runtime: V1.01.B056	2019/7/29	DGS-1100-16/24/24P/18/26	B1、 B2

## WEB GUI を使用したアップグレード手順 :

1. Java SE runtime environment をダウンロードして、お客様の PC にインストールします。
2. システムの IP アドレスを指定してスイッチにアクセスします。デフォルトのシステム IP アドレスは 10.90.90.90 です。
3. お客様の PC から RJ45 ネットワークケーブル経由でスイッチにアクセスできることを確認し、Web 管理画面からログインしてください。初期状態ではパスワードに「admin」を入力してログインを行ってください。
4. 「Tools」>「Firmware Upgrade&Backup」>「Firmware Upgrade from HTTP」の順にクリックします。（※ここでは HTTP でのアップグレード方法のみを記載します）



5. ファームウェアのファイルを選択して「Upgrade」をクリックすると、ファイル転送及びアップグレードが開始されます。



※現在のブートバージョンとは別のイメージ ID が、「Destination」 として指定されます。

- アップグレード中のステータスを表すメッセージが表示されます。メッセージが消えるまで、そのままお待ちください。



- 「Tools」 > 「Firmware Information」をクリックします。




- 「Version」に 1.01.B056 が入っているほうの Image ID（本例では、Image ID 1）のほうの「Boot up」ボタンをクリックします。



- 1.01.B056 の Image ID に \* がついていることを確認します。



10. 「Tools」 > 「Reboot System」を選択し、Reboot System 画面で「Yes」を選択して「Reboot」ボタンをクリックします。



11. 確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。



**注意：ファームウェアのダウンロード中およびスイッチの再起動中に、電源を切らないでください。電源を切ると、起動に失敗し、起動できなくなることがあります。故障の原因となりますので、ご注意ください。**

12. 再起動後に Web 管理画面にログインし、1.01.B056 で起動していることを確認します。

Device Information			
Device Information			
Device Type	DGS-1100-18 Gigabit Ethernet Switch	MAC Address	64-BE-64-7D-82-93
System Name	SWITCH	IP Address	10.90.90.90
System Location		Mask	255.0.0.0
System Contact		Gateway	0.0.0.0
Boot PROM Version	Ver 1.00.002	System Time	1/1/2000 00:00:27
<u>Firmware Version</u>	<u>Ver 1.01.B056</u>	Serial Number	SG0R1F6000098
Hardware Version	B1		

※アップグレード後、ブラウザのキャッシュをリフレッシュすることを推奨致します。

## 追加機能：

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.01.B056	特になし

## MIB および D-View モジュールの変更点：

ファームウェアバージョン	追加機能
R1.01.B056	特になし

## 修正した問題点：

ファームウェアバージョン	修正した問題点
R1.01.B056	1. ケーブル診断の「Cable Length」項目を削除致しました。

## 既知の問題：

ファームウェアバージョン	既知の問題点
R1.01.B056	1. Link Aggregationを構成するポート上でループ検知機能を併用することができない問題 (Limitation)

Copyright 2006-2019 D-Link Japan K.K.