



ファームウェアバージョン:	1.70b012	
ハードウェアバージョン:	DBA-1510P	A1
発行日:	2020/5/8	

本リリースノートには、DBA-1510P のファームウェア更新に関する重要な情報が含まれています。ご使用のアクセスポイントに対応するリリースノートであることを確認してください。

- 新しくリリースされたファームウェアへのアップグレードを行う場合は、“アップグレード手順”の項を参照しながら正しい手順でファームウェアのアップグレードを行ってください。
DBA-1510P 本体に関する詳細な情報が必要な場合は“ユーザマニュアル”を参照してください。

目次:

変更履歴とシステム要件:	2
注意事項:	2
アップグレード手順:	2
修正事項:	4

変更履歴とシステム要件：

ファームウェアバージョン	モデル	ハードウェアバージョン
1.70b012	DBA-1510P	A1

注意事項：

ファームウェアアップグレード実施中は、無線 LAN 機能は使用できませんのでご注意ください。

アップグレード手順：

アップグレードは、D-Link ビジネスクラウドの管理画面から実施します。

アップグレード手順

1. D-Link ビジネスクラウドにログインし、メンテナンス/ファームウェアのページから“デバイスグループアップグレード”タブを表示します。“新しいファームウェアバージョン”で“1.70b012”を選択し、“バージョンの更新”ボタンをクリックします。

ファームウェア管理

組織スケジュール デバイスグループスケジュール デバイスグループアップグレード

アップグレードデバイスグループ

現在のファームウェアバージョン 1.70b010

新しいファームウェアバージョン 1.70b012

アップグレード開始 バージョンの更新

2. “現在のファームウェアバージョン”が“1.70b012”になり、“保存に成功しました”と表示された事を確認します。

現在のファームウェアバージョン 1.70b012

新しいファームウェアバージョン 1.70b012

アップグレード開始 バージョンの更新 保存に成功しました

3. ファームウェアアップグレードを実施するスケジュールを設定します。メンテナンス/ファームウェアのページから“組織スケジュール”タブを開き、ファームウェアアップグレードを実施するスケジュールを設定し、保存ボタンをクリックします。

4. “保存” ボタンの右側に “保存に成功しました” と表示された事を確認します。

スケジュールを設定すると、DBA-1510P は指定された曜日と時間にクラウドへ自動的にアクセスし、最新ファームウェアがリリースされていれば自動的にファームウェアアップグレードを実施します。

5. 直ちにファームウェアアップグレードを実施する場合は、メンテナンス/ファームウェア のページから“デバイスグループアップグレード”タブを開き、“1.70b012”を選択し、“バージョンの更新”ボタンをクリックし、その後、“アップグレード開始”ボタンをクリックします。

6. 「本当にこのグループ内の全デバイスをアップグレードしますか」の確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

7. “アップグレード処理開始に成功しました” と表示された事を確認します。

[組織スケジュール](#)
[デバイスグループスケジュール](#)
[デバイスグループアップグレード](#)

アップグレードデバイスグループ

現在のファームウェアバージョン 1.70b012

新しいファームウェアバージョン

[アップグレード開始](#)
[バージョンの更新](#)
[アップグレード処理開始に成功しました](#)

修正事項：

ファームウェアバージョン	修正事項
1.70b012	<ol style="list-style-type: none"> 2.4G と 5G の SSID を異なる名前で作成しているとき、端末がこれらの SSID で接続、切断を繰り返すと正常に接続できなくなる問題を修正致しました。 スプラッシュページの証明書を更新致しました。 ファームウェアアップグレードによる再起動後、稀に DBA-1510P が正常にオンラインにならない問題を修正致しました。 ファームウェアアップグレード時のイベントログを調整致しました。

Copyright 2006-2020 D-link Japan K.K.